

機 種							
希望小売価格 (税抜)	標準構成	284,000円	295,000円	248,000円	358,000円	458,000円	980,000円
	タイプL	—	—	キャリングケース別売 230,000円	キャリングケース別売 340,000円	ワイヤレスチューナー別売 498,000円	EXTコネクタなし 700,000円
コネクタタイプ	A Type 出力メス/出力オス	標準出荷	標準出荷	標準出荷	標準出荷	標準出荷	標準出荷
	B Type 出力オス/出力メス	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択
	C Type 入力オス1/入力オスの他メス出力メス/出力メス	注文時に選択	注文時に選択	注文時に選択	—	注文時に選択	—
音声入力部	入力チャンネル	3ch	3ch	3ch	4ch	4ch+RCAステレオ	8ch
	入力方式	トランス	トランス	トランス	トランス	トランス	トランス
	マイク入力範囲	-70~-36dBm	-70~-36dBm	-70~-36dBm	-70~-36dBm	-70~-36dBm	-70~-36dBm
	LINE入力範囲	-30~-+4dBm	-30~-+4dBm	-30~-+4dBm	-30~-+4dBm	-30~-+4dBm	-30~-+4dBm
	RCA入力	—	—	—	—	-10Bm	—
	ヘッドルーム	30dB以上	30dB以上	30dB以上	30dB以上	30dB以上	30dB以上
	インピーダンス MIC	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%
	インピーダンス LINE	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%	600Ω±10%
	周波数特性 LINE:±3dB	20~20kHz	40~20kHz	40~20kHz	40~20kHz	50~15kHz	60~18kHz
	S/N MIC : -70dBm入力時	60dB	60dB	60dB	59dB	60dB	59dB
	LINE : +4dBm入力時	70dB	72dB	72dB	67dB	67dB	67dB
	ひずみ率 MIC : -70dBm入力時	0.15%以下	0.14%以下	0.14%以下	0.16%以下	0.14%以下	0.3%以下
	LINE : +4dBm入力時	0.04%以下	0.04%以下	0.04%以下	0.06%以下	0.06%以下	0.2%以下
	マイク電源 各チャンネルごとに設定	+48V/AB-12V	+48V/AB-12V	注文時に選択	+48V/AB-12V	+48V/AB-12V	+48V/AB-12V
リミッター	MSマイク入力	—	—	—	○	—	—
	P.F.L	—	—	—	○	○	○
	ハイパーリミッター	各入力チャンネル独立	各入力チャンネル独立	各入力チャンネル独立	各入力チャンネル独立	各入力チャンネル独立(キャンノン50dB)	各入力チャンネル独立
	ハイパーリミッター-ON/OFFスイッチ	○	○	○	○	○ (キャンノン入力)	○
OSC	3段階可変出力側リミッター	○	—	—	○	—	—
	1kHz発生器	○	○	○	○	○	○
イコライザー	入力数	—	各入力チャンネル独立	—	各入力チャンネル独立	各入力チャンネル独立	各入力チャンネル独立
	FRQ	—	250~8kHz	—	250~8kHz	250~8kHz	250~8kHz
	LEVEL	—	-12~-+12dB	—	-12~-+12dB	-12~-+12dB	-12~-+12dB
	LCF	20~300Hz -12dB/OCT	20~300Hz -12dB/OCT	20~300Hz -12dB/OCT	20~300Hz -12dB/OCT	20~300Hz -12dB/OCT	20~300Hz -12dB/OCT
表示部	メーター表示	A/B/BATT(切替式)	L/R/BATT(切替式)	L/R/BATT(切替式)	L/R/BATT(切替式)	L/R/BATT(切替式)	L/R/BATT(切替式)
	メーター-VU表示(切替式)	○	○	○	○	○	○
	メーターPEAK表示(切替式)	○	○	○	○	○	○
	バッテリー残量表示(リターン式)	○	○	○	○	○	○
	チャンネルフェーダーLED	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能
	メーターバックライト	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	ON/OFF可能	常時点灯
	外部メーターブリッジ	—	—	—	別売MB-40X	—	—
	ピークインジケータ	○	○	—	○	○	○
	ダイレクト出力表示	—	—	—	○	—	—
	バッテリーエンブレティ表示	残時間約30分前より点滅	残時間約30分前より点滅	残時間約30分前より点滅	残時間約30分前より点滅	残時間約30分前より点滅	—
音声出力部	出力チャンネル	A/B ステレオ	L/R ステレオ	L/R ステレオ	L/R ステレオ	L/R ステレオ2系統	L/R ステレオ2系統
	出力方式	トランス	電子バランス/AES/EBU	電子バランス/AES/EBU	電子バランス	電子バランス	トランス
	RCA OUT	RCA+ステレオミニジャック×2	○	○	○	○	○
	メイン出力レベルL	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4
	メイン出力レベルR	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4/0/-20/-60	+4
	サブ出力レベル L/R	-10(ステレオミニジャック)	—	—	-20/-60	+4/0/-20/-60	-20/-60
	ダイレクト出力機能	—	—	—	○	—	—
	出力フェーダー	誤動作防止ポップアップ式	誤動作防止ポップアップ式	誤動作防止ポップアップ式	誤動作防止ポップアップ式	誤動作防止ポップアップ式	誤動作防止ポップアップ式
	スライドフェーダー機能	—	—	—	—	○	—
ヘッドホンモニター	φ6.3ステレオ標準ジャック	○	○	○	○	○	○
	φ3.5ステレオミニジャック	○	○	○	○	○	—
電 源	単三乾電池×8本	スライドバッテリーケース	スライドバッテリーケース	スライドバッテリーケース	スライドバッテリーケース	スライドバッテリーケース	—
	AC電源	AC-M15(別売)	AC-M15(別売)	AC-M15(別売)	AC-M15(別売)	AC-M15(別売)	—
	キャンノン4ピン入力	○	○	○	○	○	○
	駆動電圧	DC9V~18V	DC9V~18V	DC9V~18V	DC9V~18V	DC9V~18V	DC9V~18V/AC100V
	消費電力	0.12A	0.11A	0.11A	0.16A	0.14A	0.32A
	駆動時間 単三乾電池×8本使用時	約14時間	約12時間	約12時間	約10時間	約10時間	—
	外部電源出力コネクタ	—	○	○	○	○	—
	—	—	○	○	○	○	—
外形寸法	W×H×D(単位:ミリ)	約180×58×141	約180×60×154	約180×60×154	約181×60×160	約206×60×172	約430×88×280
質 量	単位:キログラム	約1.6	約1.5	約1.5	約1.8	約1.9	約5.8
主な用途		報道/制作	報道/制作/ブライダル	報道/制作/ブライダル	報道/制作/ブライダル	報道/制作/ブライダル/小型中継車	制作/中継車/設備